

D16T

Téléphone sans fil numérique



label
★ **observeur**design09

- Fonctions ECO : consommation d'énergie optimisée et faible émission radio quand le combiné est sur sa base
- Son de qualité numérique
- Identification de l'appelant (nom et numéro) *

 **SAGEM**

D16T

CARACTERISTIQUES

Ecran

Type LCD	Alphanumérique noir & blanc
Nombre de lignes	1 + 2 lignes d'icônes
Nombre de caractères par ligne	12

Audio

Son qualité numérique	OUI
Mode silence	OUI
Niveaux de volume d'écoute / haut parleur	3 / NA
Niveaux de volume des mélodies	5 + off

Communication

Indication de la durée de l'appel	OUI
Gestion du double appel*	OUI
Conférence à trois*	OUI
Transfert de communication entre 2 combinés	OUI
Intercommunication gratuite entre 2 combinés	OUI
Fonction paging (recherche du combiné)	OUI

Fonctions ECO

Faible consommation d'énergie	OUI
Faible émission radio quand le combiné est sur sa base	OUI

Compatibilité

Technologie DECT	OUI
Compatible GAP	OUI
CLIP CNIP 1 & 2*	OUI
Nombre de combinés / base	Jusqu'à 4

Radio

Portée en champ libre	Approx. 300 m
Portée en intérieur	Approx. 50 m
Fréquences	1.88 / 1.90 GHz

Caractéristiques physiques

Poids du combiné avec batterie	106g
Taille du combiné (mm)	141x48x19
Poids de la base	101g
Taille de la base (mm)	111x111x50

Batterie

Technologie	Pack NiMH
Autonomie en communication	Jusqu'à 10 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 100 h
Indicateur de charge	OUI
Bip indicateur de batterie faible	OUI

Sécurité

Verrouillage clavier	OUI
----------------------	-----

DESIGN & ERGONOMIE

Couleur

Couleur disponible	Black / Silver
--------------------	----------------

Ergonomie

Navigateur	OUI
Touches d'accès direct	OUI (3)
Bip touche (désactivable)	OUI
Installation simple	OUI

PERSONNALISATION

Mélodies classiques	10
Nombre de langues disponibles	16

FONCTIONS

Répertoire

Nombre d'entrées	50 (par combiné)
Nombre de caractères par numéro	24
Nombre de caractères par nom	12
Présentation du nom présent dans le répertoire lors d'un appel*	OUI
Touche d'accès direct au répertoire	OUI

Journal

Nombre d'appels entrants / sortants (BIS)	Jusqu'à 10 / 5
Affichage du temps de communication	OUI
Rappel direct d'un numéro	OUI (5)

Accessoires

Réveil	OUI
--------	-----

* Selon réseau, pays et options souscrites.

Tous droits réservés - Sagem Communications se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation - Sagem Communications s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions - Document non contractuel - Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs Société Anonyme au capital de 300.727.000 Euros - 480.108.158 RCS PARIS. SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN - 08/2008 - Crédit photo : © Digitalvision

Cachet du revendeur

SAGEM COMMUNICATIONS

Activité Terminaux Résidentiels

Siège social : Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc - 75015 Paris - FRANCE

Tél. : +33 1 58 11 77 00 - Fax : +33 1 58 11 77 77

www.sagem.com



SAGEM