

# D32T

**Illuminez vos appels!**  
**Téléphone sans fil DECT**

**ECO**



- Répertoire de 100 noms et numéros
- Ecran LCD et clavier à rétro-éclairage bleu
- Transfert de répertoire entre combinés
- 7 Mélodies Hi-Fi
- Mains libres sur le combiné
- Identification de l'appelant (nom et numéro) CLIP/CNIP\*
- Fonction SMS\*

# D32T

## CARACTERISTIQUES

### Compatibilité

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Technologie DECT / GAP    | OUI / OUI |
| CLIP / CNIP 1 & 2*        | OUI       |
| Compatible PABX           | OUI       |
| Nombre de combinés / base | Jusqu'à 6 |
| Nombre de bases / combiné | Jusqu'à 4 |

### Communication

|  |     |
|--|-----|
| Indication de la durée de l'appel            | OUI |
| Gestion du double appel*                     | OUI |
| Conférence à trois*                          | OUI |
| Intercommunication gratuite entre 2 combinés | OUI |
| Prise d'appel automatique                    | OUI |
| Fonction paging (recherche du combiné)       | OUI |

### Radio

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Portée en champ libre / intérieur | approx. 300 m / 50 m     |
| Fréquences                        | 1.88 / 1.90 GHz (Europe) |
| Indicateur de niveau de réception | icône de réception       |

### Caractéristiques physiques

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids du combiné avec batterie | 140g       |
| Taille du combiné (mm)         | 150x50x30  |
| Poids de la base               | 120g       |
| Taille de la base (mm)         | 115x100x67 |

### Affichage

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ecran rétro-éclairé            | Bleu  |
| Type LCD                       | Dot MATRIX  |
| Nombre de lignes               | 2 lignes de texte ou<br>1 ligne double hauteur<br>+ 2 lignes d'icônes |
| Taille de l'écran              | Approx 1.7"   |
| Nombre de caractères par ligne | 15  |

### Audio

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Son digital                 | OUI |
| Mode silence                | OUI |
| Niveau de volume d'écoute   | 5   |
| Mains libres sur le combiné | OUI |

### Batterie

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Autonomie en communication | 12H  |
| Autonomie en veille        | 120H |
| Bip batterie faible        | OUI  |

## SONNERIES

|   |          |
|---|----------|
| Sonneries Hi-Fi   | 7 (.wav) |
| Sonneries classiques  | 10       |
| Identification de l'appelant par mélodie                                      | OUI      |
| Distinction des sonneries<br>(appels sortants, communication interne, SMS...) | OUI      |
| Niveau de sonneries   | 5        |

## DESIGN & ERGONOMIE

### Couleur

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Couleur disponible | Blanc laqué |
|--------------------|-------------|

### Ergonomie

|  |                  |
|--|------------------|
| Rétro-éclairage du clavier                 | Bleu             |
| Mode basse émission automatique du combiné | OUI              |
| Alimentation électrique à haute efficacité | OUI / X WH (TBC) |
| Touches programmables                      | OUI / 2          |

## FONCTIONS

### Répertoire

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nombre d'entrées dans le répertoire<br>(nom et numéro)          | 100 (par combiné) |
| Nombre de caractères par numéro                                 | 24 caractères     |
| Nombre de caractères par nom                                    | 12 caractères     |
| Transfert du répertoire entre combinés                          | OUI               |
| Icônes spécifiant le type de numéro<br>(mobile, maison, bureau) | OUI               |
| Présentation du nom<br>présent dans le répertoire*              | OUI               |
| Mémorisation directe à partir du journal                        | OUI               |
| Touche d'accès direct au répertoire                             | OUI               |
| Sauvegarde mémoire si coupure secteur                           | OUI               |
| Transfert de répertoire par SMS                                 | OUI               |

### Journal

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nombre d'appels sortants / entrants               | Jusqu'à 20 / 20 |
| Appels en absence                                 | OUI             |
| Suppression d'un numéro de la liste               | OUI             |
| Affichage de l'heure / date                       | OUI             |
| Numérotation directe à partir de la liste d'appel | OUI             |

### SMS\*

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Accès direct au service SMS*   | OUI<br>(émission et réception) |
| Gestion des sous adresses SMS* | OUI                            |
| Nombre de SMS stockés          | Jusqu'à 30                     |
| Taille maximum des SMS*        | 160 / 640 caractères           |
| Accusé de réception*           | OUI                            |

### Accessoires

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Affichage de l'heure           | OUI                      |
| Fonction timer (minuteur)      | OUI                      |
| Fonction réveil                | OUI                      |
| Alarme anniversaire            | OUI (jusqu'à 10)         |
| Fonction surveillance de pièce | OUI<br>(avec 2 combinés) |

### Sécurité

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Code PIN                    | OUI                         |
| Sécurité des communications | OUI                         |
| Crédit de communication     | OUI                         |
| Restriction d'appel         | OUI<br>(jusqu'à 5 préfixes) |
| Mode discret                | OUI                         |
| Verrouillage clavier        | OUI                         |

\* Selon réseau, pays et options souscrites.

Tous droits réservés - Sagem Communications se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation - Sagem Communications s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions - Document non contractuel - Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs Société Anonyme au capital de 300.727.000 Euros - 480.108.158 RCS PARIS. SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN - 11/2008 - Crédit photo : © Digitalvision

Cachet du revendeur

**SAGEM COMMUNICATIONS**

Activité Terminaux Résidentiels

Siège social : Le Ponant de Paris

27, rue Leblanc - 75015 Paris - FRANCE

Tél. : +33 1 58 11 77 00 - Fax : +33 1 58 11 77 77

www.sagem.com



**SAGEM**